




85421200



IP20

Características técnicas

Funções

- arranque suave para preservação da lâmpada

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Voltagem

Tensão de serviço 230 V AC

Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)

Potência

Potência absorvida (standby) < 0,3 W

Transformadores Eletrónicos e Transformadores Bi-Modo 25...400 W

Medição

Umidade relativa (sem condensação) 0...65 % (sem condensação)

entrada para extensão com entrada da unidade de extensão para botão (contacto NA), operação de superfície única e unidade de extensão do detector de movimento

Materiais, acabamento, cores

Cor não se aplica

Material Plástico + metal

- nenhuma ligação condutora entre o anel de suporte e as garras espalhadas

Dimensões

Profundidade de montagem 32 mm

Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes e halógenas de 230 V 25...400 W

Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

Ligação

Terminais de parafuso 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

- com terminais de parafuso

Cabo

Comprimento do cabo de carga máx. 100 m

Comprimento do cabo, extensões Máx. 50 m m

Configurações

- Optimização do desempenho de regulação por ajuste do tipo de carga e modo de ajuste especial

Equipamento

- Configuração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo AutoDetect)
- corte ou início de fase, de acordo com tipo de carga, auto-aprendizagem

Condições de utilização

- | | |
|---|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5...45 °C |
| - baixo requisito de energia intrínseca | |

Identificação

- | | |
|---------------------------|--|
| Aplicações | Comando de iluminação, Sistemas de rádio-
operação KNX, Detector de movimento |
| Versão atual | R1.2 |
| Série de design principal | Berker.Net |