



TXA610B



easy



quickconnect

Actuador bin./est. 10 canais 10A KNX

Características técnicas

Arquitectura

Sistema bus	sim
Modo de fixação	REG

Funções

modo de operação	possível qualquer operação a partir da função subir/descer e função de ligar/desligar
------------------	---

- adequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
- com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas
- com função de persiana
- Para comutação, e. de 10 cargas independentes ou ativação de 5 unidades

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sim
----------------------	-----

- A operação manual pode ser ativada através da seleção do interruptor, efectuando a desativação da função KNX
- LED de status integrado no botão de operação manual
- botões de operação manual para ligar / desligar (cima / baixo) e função de barramento on / off por canal / dispositivo
- com botão de programação iluminado

Conectividade

Sistema bus, rádio	não
Sistema bus LON	não
Sistema bus Powernet	não

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	10 A

Voltagem

Tensão do serviço de BUS	21...32 V DC
Tensão de saída	230 V AC
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus

Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência)	6 mA
Consumo energia BUS (idle)	4 mA
Corrente de alimentação máx.	10 A
Intensidade nominal	10 A

Potência

Potência máx. com transformadores electrónicos	1000 W
Potência total dissipada em IN	0,7 W
Potência de saída	1200 W
Capacidade máxima de corte	9000 W
Transformadores convencionais	1200 VA
Transformadores electrónicos	1000 W

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
-----	----------

Dimensões

Largura	6 modules
Altura	90 mm

Gestão de iluminação

- com balastro eletrónico (EB)	15 x 36 W
--------------------------------	-----------

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Lâmpadas de poupança de energia	12 x 23 W
Potência lâmpadas fluorescentes	12x23W
Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série	15 x 36 W

Gestão de iluminação LED

número máximo de lâmpadas LED / CFL	12
Lâmpadas LED 230V	12 x 23 W
LED	LED de status integrado no botão de operação manual

Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes	1200 W
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	1200 W

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	0,75 / 2,5mm²
Secção de ligação em cabo rígido	0,75 / 2,5mm²
Seção transversal do condutor (flexível)	0,75...2,5 mm²
Secção transversal do condutor (rígida)	0,75...2,5 mm²
Tipo de contactos	10NA
Tipo de ligação	Borne sem parafusos
- com unidade de acoplamento de bus integrado - com terminais plug-in QuickConnect - ligação bus por meio de terminal	

Configurações

Modos de configuração possíveis	easy, system
---------------------------------	--------------

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	sim
-------------------------	-----

Equipamento

Número de saídas	10
Expandibilidade modular	não

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C

Identificação

Aparelho da família	TXA
Série de design principal	KNX