



937722505



## Integro - bot.simples vis+lâmp, antrc mt

### Características técnicas

#### Arquitetura

Tipo de interface Tecla simples

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

#### Corrente eléctrica

Mudança de corrente 10 A

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Cor cinzento antracite

Cor RAL RAL 7021 - Cinzento escuro

Material termoplástico

Aparência da superfície mate

#### Dimensões

Profundidade 24,1 mm

Altura 55,5 mm

Largura 55,5 mm

#### Gestão de lâmpadas fluorescentes

Corrente de lâmpada de néon 0,9 mA

#### Instalação, montagem

modo de instalação para fixação por parafuso

#### Ligação

- com terminais de parafuso

#### Equipamento

- para sinalização ou monitorização de circuitos  
- com lâmpada de néon integral

#### Segurança

Índice de protecção IP IP44

#### Instruções

Texto de indicação

A utilização de várias lâmpadas de néon poderá causar anomalias no funcionamento do relé/relé de impulsos. Solução: Inserir um condutor neutro ou ligar um condensador de 230 V, 1 mF por cada lâmpada de néon de 10 mA em paralelo com a bobina.