




85745288



IP20

S.1/B.x - prog. horário KNX RF, br mate

Características técnicas

Funções

Deslocamento de tempo astronómico	± 2 h
Gerador de números aleatórios	± 15 mn
Power over Ethernet (PoE)	≈ 24 h

- ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, carregamento de cena, regulável do tempo, botão de pressão, exibição de status
- função de reset (de acordo com definição de fábrica)
- funções de quicklink: comutação, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, controlo forçado
- com modo de comutação manual / automático

Conectividade

Protocolo rádio	KNX rádio
-----------------	-----------

Frequência

Frequência de transmissão / recepção de rádio	868,3 MHz
---	-----------

Potência

Poder de transmissão de rádio	< 10 mW
-------------------------------	---------

Medição

Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)
Precisão de funcionamento	± 3 min / ano

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Aparência da superfície	mate

Ligação

- integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP

Configurações

Hora	com comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)
------	---

Equipamento

Número de canais de rádio	1
Número de lentes quicklink	máx. 20 transmissores / receptores
Número de períodos de comutação para ligar / desligar	20
- 2 memórias independentes de programas predefinidos, adaptáveis individualmente	

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
- com protecção anti roubo	

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
- baixo requisito de energia intrínseca	

Identificação

Aplicações	Comando de iluminação, Sistemas de rádio- operação KNX
Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas