




85121100



IP20

Características técnicas

Funções

- arranque suave para preservação da lâmpada

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão de serviço	230 V AC
-------------------	----------

Fusível

fusível	à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
---------	--

Potência

Consumo de energia (modo de espera)	< 0.3/0.7 W
Potência absorvida (standby)	< 0,3 W
Transformadores Eletrónicos e Transformadores Bi-Modo	25...400 W

Medição

Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)
entrada para extensão	com entrada da unidade de extensão para botão (contacto NA), operação de superfície única e unidade de extensão do detector de movimento

Materiais, acabamento, cores

Cor	não se aplica
Material	Plástico + metal
- nenhuma ligação condutora entre o anel de suporte e as garras espalhadas	

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
--------------------------	-------

Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	25...400 W
---	------------

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Terminais de parafuso	2 x 1,5/1 x 2,5 mm ²
- com terminais de parafuso	

Cabo

Comprimento do cabo de carga	máx. 100 m
Comprimento do cabo, extensões	Máx. 50 m

Configurações

- Optimização do desempenho de regulação por ajuste do tipo de carga e modo de ajuste especial

Equipamento

- Configuração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo AutoDetect)

Condições de utilização

- | | |
|---|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5...45 °C |
| - baixo requisito de energia intrínseca | |

Identificação

- | | |
|---------------------------|---|
| Aplicações | Comando de iluminação, Detector de movimento,
Sistemas de rádio-operação KNX |
| Série de design principal | Berker.Net |

Instruções

- | | |
|--------------------|--|
| Texto de indicação | Apenas adequado para operação com cargas
variáveis! |
|--------------------|--|