



contator de potência, CA-3e/CA-3, 80 A, 37 kW / 400 V, de 3 polos, 230 V CA, 50 Hz, com varistor inserido, contatos auxiliares: 2 NA + 2 NF, conexão parafusada, tamanho da estrutura: S3

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Contator de potência
designação do tipo de produto	3RT2
Dados técnicos gerais	
tamanho do contator	S3
expansão do produto	- módulo de função para comunicação - interruptor auxiliar
potência de perda [W] em valor nominal de corrente	- em CA no estado operacional quente - em CA no estado operacional quente por ponto de ligação - sem percentagem de corrente de carga típica
tipo de cálculo da potência de perda por polo	quadrado
tensão de isolamento	- do circuito principal com grau de poluição 3 valor nominal - do circuito auxiliar com grau de poluição 3 valor nominal
tensão de impulso suportável	- do circuito principal valor nominal - do circuito auxiliar valor nominal
tensão máxima admissível para separação de proteção entre bobina e contatos principais de acordo com EN 60947-1	
resistência ao choque com impulso retangular	em CA
resistência ao choque com pulso senoidal	em CA
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	- do contator típica - do contator com bloco de interruptor auxiliar eletronicamente adequado montado típica - do contator com bloco de interruptor auxiliar montado típica
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	Q
Diretiva RSP (Data)	03/01/2017
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Peso	1,758 kg
Condições ambientais	
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo	2 000 m
temperatura ambiente	- durante operação - durante o armazenamento

umidade relativa do ar mínimo	10 %
umidade relativa do ar com 55 °C de acordo com IEC 60068-2-30 máximo	95 %
Circuito de corrente principal	
quantidade de polos para circuito principal	3
número de NA para contatos principais	3
tensão de serviço	
• em AC-3 valor nominal máximo	1 000 V
• com CA-3e valor nominal máximo	1 000 V
corrente de serviço	
• em AC-1 com 400 V a uma temperatura ambiente de 40 °C valor nominal	125 A
• em AC-1	
— até 690 V a uma temperatura ambiente de 40 °C valor nominal	125 A
— até 690 V a uma temperatura ambiente de 60 °C valor nominal	105 A
• em AC-3	
— com 400 V valor nominal	80 A
— com 500 V valor nominal	80 A
— em 690 V valor nominal	58 A
— com 1000 V valor nominal	30 A
• com CA-3e	
— com 400 V valor nominal	80 A
— com 500 V valor nominal	80 A
— em 690 V valor nominal	58 A
— com 1000 V valor nominal	30 A
• em AC-4 com 400 V valor nominal	66 A
• em AC-5a até 690 V valor nominal	110 A
• em AC-5b até 400 V valor nominal	80 A
• em AC-6a	
— até 230 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	80 A
— até 400 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	80 A
— até 500 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	80 A
— até 690 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	58 A
• em AC-6a	
— até 230 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	54 A
— até 400 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	54 A
— até 500 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	54 A
— até 690 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	54 A
secção transversal mínima de conexão no circuito principal em valor nominal máximo AC-1	50 mm ²
corrente de serviço para aprox. 200.000 ciclos de operação em AC-4	
• com 400 V valor nominal	34 A
• em 690 V valor nominal	24 A
corrente de serviço	
• com 1 caminho de corrente em DC-1	
— em 24 V valor nominal	100 A
— com 60 V valor nominal	60 A
— em 110 V valor nominal	9 A
— em 220 V valor nominal	2 A
— em 440 V valor nominal	0,6 A
— em 600 V valor nominal	0,4 A
• com 2 caminhos de corrente em série em DC-1	
— em 24 V valor nominal	100 A
— com 60 V valor nominal	100 A

— em 110 V valor nominal	100 A
— em 220 V valor nominal	10 A
— em 440 V valor nominal	1,8 A
— em 600 V valor nominal	1 A
● com 3 caminhos de corrente em série em DC-1	
— em 24 V valor nominal	100 A
— com 60 V valor nominal	100 A
— em 110 V valor nominal	100 A
— em 220 V valor nominal	80 A
— em 440 V valor nominal	4,5 A
— em 600 V valor nominal	2,6 A
● com 1 caminho de corrente em DC-3 em DC-5	
— em 24 V valor nominal	40 A
— com 60 V valor nominal	6 A
— em 110 V valor nominal	2,5 A
— em 220 V valor nominal	1 A
— em 440 V valor nominal	0,15 A
— em 600 V valor nominal	0,06 A
● com 2 caminhos de corrente em série em DC-3 em DC-5	
— em 24 V valor nominal	100 A
— com 60 V valor nominal	100 A
— em 110 V valor nominal	100 A
— em 220 V valor nominal	7 A
— em 440 V valor nominal	0,42 A
— em 600 V valor nominal	0,16 A
● com 3 caminhos de corrente em série em DC-3 em DC-5	
— em 24 V valor nominal	100 A
— com 60 V valor nominal	100 A
— em 110 V valor nominal	100 A
— em 220 V valor nominal	35 A
— em 440 V valor nominal	0,8 A
— em 600 V valor nominal	0,35 A
potência operacional	
● em AC-2 com 400 V valor nominal	37 kW
● em AC-3	
— com 230 V valor nominal	22 kW
— com 400 V valor nominal	37 kW
— com 500 V valor nominal	45 kW
— em 690 V valor nominal	55 kW
— com 1000 V valor nominal	37 kW
● com CA-3e	
— com 230 V valor nominal	22 kW
— com 400 V valor nominal	37 kW
— com 500 V valor nominal	45 kW
— em 690 V valor nominal	55 kW
— com 1000 V valor nominal	37 kW
potência operacional para aprox. 200.000 ciclos de operação em AC-4	
● com 400 V valor nominal	17,9 kW
● em 690 V valor nominal	21,8 kW
potência aparente de serviço em AC-6a	
● até 230 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	31 kVA
● até 400 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	55 kVA
● até 500 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	69 kVA
● até 690 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	69 kVA
potência aparente de serviço em AC-6a	
● até 230 V com valor de pico de corrente n=30 valor	21,5 kVA

nominal	
• até 400 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	37,4 kVA
• até 500 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	46,7 kVA
• até 690 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	64,5 kVA
corrente de curta duração admissível no estado operacional frio até 40 °C	
• limitada a 1 s de ligação sem corrente máximo	1 500 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1
• limitada a 5 s de ligação sem corrente máximo	1 186 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1
• limitada a 10 s de ligação sem corrente máximo	851 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1
• limitada a 30 s de ligação sem corrente máximo	538 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1
• limitada a 60 s de ligação sem corrente máximo	423 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1
frequência de arranque sem carga	
• em CA	5 000 1/h
frequência de manobra	
• em AC-1 máximo	900 1/h
• em AC-2 máximo	400 1/h
• em AC-3 máximo	1 000 1/h
• com CA-3e máximo	1 000 1/h
• em AC-4 máximo	300 1/h
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
tensão de alimentação de comando em CA	
• em 50 Hz valor nominal	230 V
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CA	
• em 50 Hz	0,8 ... 1,1
versão do limitador de sobretensão	varistor
potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA	
• em 50 Hz	296 VA
fator de potência indutiva com potência de aperto da bobina	
• em 50 Hz	0,61
potência aparente de retenção da bobina magnética em CA	
• em 50 Hz	19 VA
fator de potência indutiva com potência de retenção da bobina	
• em 50 Hz	0,38
retardo de acionamento	
• em CA	13 ... 50 ms
retardo de abertura	
• em CA	10 ... 21 ms
tempo de arco	10 ... 20 ms
versão da ativação do comando de avanço	padrão A1 - A2
Circuito de corrente secundário	
número de NF para contatos auxiliares comutável sem atraso	2
número de NA para contatos auxiliares comutável sem atraso	2
corrente de serviço em AC-12 máximo	10 A
corrente de serviço em AC-15	
• com 230 V valor nominal	6 A
• com 400 V valor nominal	3 A
• em 500 V valor nominal	2 A
• em 690 V valor nominal	1 A
corrente de serviço em DC-12	
• em 24 V valor nominal	10 A
• com 48 V valor nominal	6 A

• em 60 V valor nominal • em 110 V valor nominal • com 125 V valor nominal • em 220 V valor nominal • em 600 V valor nominal	6 A 3 A 2 A 1 A 0,15 A
corrente de serviço em DC-13 • em 24 V valor nominal • com 48 V valor nominal • em 60 V valor nominal • em 110 V valor nominal • com 125 V valor nominal • em 220 V valor nominal • em 600 V valor nominal	6 A 2 A 2 A 1 A 0,9 A 0,3 A 0,1 A
confiabilidade de contato dos contatos auxiliares	uma comutação errônea por 100 milhões (17 V, 1 mA)
Valores nominais UL/CSA	
corrente de carga plena (FLA) para motor trifásico de 3 fases • com 480 V valor nominal • em 600 V valor nominal	77 A 62 A
potência mecânica emitida [cv] • para motor trifásico de 1 fase — com 110/120 V valor nominal — com 230 V valor nominal • para motor trifásico de 3 fases — com 200/208 V valor nominal — com 220/230 V valor nominal — com 460/480 V valor nominal — com 575/600 V valor nominal	7,5 hp 15 hp 25 hp 30 hp 60 hp 60 hp
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL	A600 / P600
Proteção contra curto-circuito	
versão da unidade para fusível • para proteção contra curto-circuito do circuito principal — com tipo de coordenação 1 necessário — com tipo de coordenação 2 necessário • para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário	gG: 250 A (690 V, 100 kA), aM: 160 A (690 V, 100 kA), BS88: 200 A (415 V, 80 kA) gG: 160A (690V,100kA), aM: 80A (690V,100kA), BS88: 125A (415V,80kA) gG: 10 A (500 V, 1 kA)
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	em nível de montagem vertical, giratório em +/-180°, em nível de montagem vertical, inclinável para a frente e para trás +/- 22,5°
tipo de fixação montagem em série	Si
tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 60715
altura	140 mm
largura	70 mm
profundidade	195 mm
distância a respeitar • na montagem em linha — para a frente — para cima — para baixo — para o lado • com relação a componentes aterrados — para a frente — para cima — para o lado — para baixo • com relação a componentes sob tensão — para a frente — para cima — para baixo	20 mm 10 mm 10 mm 0 mm 20 mm 10 mm 10 mm 10 mm 20 mm 10 mm 10 mm

— para o lado	10 mm
Conexões/ terminais	
versão da conexão elétrica • para circuito principal • para circuito auxiliar e de comando • no contator para contatos auxiliares • da bobina magnética	conexão parafusada conexão parafusada conexão parafusada conexão parafusada
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados • para contatos principais — de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado • em cabos AWG para contatos principais	2x (2,5 ... 35 mm²), 1x (2,5 ... 50 mm²) 2x (10 ... 1/0), 1x (10 ... 2)
secção transversal do condutor conectável para contatos principais • unifilar • de vários fios • de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	2,5 ... 16 mm² 6 ... 70 mm² 2,5 ... 50 mm²
secção transversal do condutor conectável para contatos auxiliares • de um fio ou mais fios • de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	0,5 ... 2,5 mm² 0,5 ... 2,5 mm²
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados • para contatos auxiliares — de um fio ou mais fios — de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado • em cabos AWG para contatos auxiliares	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada • para contatos principais • para contatos auxiliares	10 ... 2 20 ... 14
Segurança	
função do produto • contacto de abertura forçada de acordo com IEC 60947-4-1 • operação efetuada positivamente de acordo com IEC 60947-5-1 • adequada para função de segurança	Si No Si
aptidão para aplicação desligamento orientado para a segurança	Si
vida útil máximo	20 a
teste da vida útil relacionada ao desgaste necessário	Si
proporção de falhas perigosas • em taxa de demanda baixa conforme SN 31920 • em taxa de demanda elevada conforme SN 31920	40 % 73 %
valor B10 em taxa de demanda elevada conforme SN 31920	1 000 000
taxa de falhas [FIT] em taxa de demanda baixa conforme SN 31920	100 FIT
ISO 13849	
tipo de dispositivo conforme ISO 13849-1	3
superdimensionamento conforme ISO 13849-2 necessário	Si
IEC 61508	
tipo de chaveador de segurança de acordo com IEC 61508-2	tipo A
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL

[KC](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------



RCM

[Special Test Certificate](#)



ABS



DNV



LRS

Marine / Shipping	other	Railway	Dangerous goods
-------------------	-------	---------	-----------------



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Transport Information](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2045-1CP04>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2045-1CP04>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2045-1CP04>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2045-1CP04&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2045-1CP04/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2045-1CP04&objecttype=14&gridview=view1>



