



contator ferroviário, CA-3e/CA-3, 25 A, 11 kW / 400 V, de 3 polos, 110 V CC, 0,7-1,25* US, unidade propulsora eletrônica, com varistor integrado, contatos auxiliares: 1 NA + 1 NF, terminal de mola, tamanho da estrutura: S0, posição de montagem vertical

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Contator de potência
versão do produto	com gama de aplicação ampliada
designação do tipo de produto	3RT2
Dados técnicos gerais	
tamanho do contator	S0
expansão do produto	
- módulo de função para comunicação - interruptor auxiliar	No Si
potência de perda [W] em valor nominal de corrente	
- em CA no estado operacional quente - em CA no estado operacional quente por ponto de ligação - sem percentagem de corrente de carga típica	4,8 W 1,6 W 1,3 W
tipo de cálculo da potência de perda por polo	quadrado
tensão de isolamento	
- do circuito principal com grau de poluição 3 valor nominal - do circuito auxiliar com grau de poluição 3 valor nominal	690 V 690 V
tensão de impulso suportável	
- do circuito principal valor nominal - do circuito auxiliar valor nominal	6 kV 6 kV
tensão máxima admissível para separação de proteção entre bobina e contatos principais de acordo com EN 60947-1	400 V
resistência ao choque com impulso retangular	
em CC	10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms
resistência ao choque com pulso senoidal	
em CC	15g / 5 ms, 10g / 10 ms
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	
- do contator típica - do contator com bloco de interruptor auxiliar eletronicamente adequado montado típica - do contator com bloco de interruptor auxiliar montado típica	10 000 000 5 000 000 10 000 000
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	Q
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso	0,583 kg
Condições ambientais	
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo	2 000 m
temperatura ambiente	
- durante operação - durante o armazenamento	-40 ... +70 °C -55 ... +80 °C

umidade relativa do ar mínimo	10 %
umidade relativa do ar com 55 °C de acordo com IEC 60068-2-30 máximo	95 %
Circuito de corrente principal	
quantidade de polos para circuito principal	3
número de NA para contatos principais	3
tensão de serviço • em AC-3 valor nominal máximo • com CA-3e valor nominal máximo	690 V 690 V
corrente de serviço • em AC-1 com 400 V a uma temperatura ambiente de 40 °C valor nominal • em AC-1 — até 690 V a uma temperatura ambiente de 40 °C valor nominal — até 690 V a uma temperatura ambiente de 60 °C valor nominal • em AC-2 com 400 V valor nominal • em AC-3 — com 400 V valor nominal — com 500 V valor nominal — em 690 V valor nominal • com CA-3e — com 400 V valor nominal — com 500 V valor nominal — em 690 V valor nominal • em AC-4 com 400 V valor nominal	40 A 40 A 35 A 25 A 25 A 18 A 13 A 25 A 18 A 13 A 15,5 A
secção transversal mínima de conexão no circuito principal • em valor nominal máximo AC-1 • em valor nominal máximo lth	10 mm ² 10 mm ²
corrente de serviço para aprox. 200.000 ciclos de operação em AC-4 • com 400 V valor nominal • em 690 V valor nominal	9 A 9 A
corrente de serviço • com 1 caminho de corrente em DC-1 — em 24 V valor nominal — em 110 V valor nominal — em 220 V valor nominal — em 440 V valor nominal — em 600 V valor nominal • com 2 caminhos de corrente em série em DC-1 — em 24 V valor nominal — em 110 V valor nominal — em 220 V valor nominal — em 440 V valor nominal — em 600 V valor nominal • com 3 caminhos de corrente em série em DC-1 — em 24 V valor nominal — em 110 V valor nominal — em 220 V valor nominal — em 440 V valor nominal — em 600 V valor nominal • com 1 caminho de corrente em DC-3 em DC-5 — em 24 V valor nominal — em 110 V valor nominal — em 220 V valor nominal — em 440 V valor nominal — em 600 V valor nominal • com 2 caminhos de corrente em série em DC-3 em DC-5 — em 24 V valor nominal	35 A 4,5 A 1 A 0,4 A 0,25 A 35 A 35 A 5 A 1 A 0,8 A 35 A 35 A 35 A 2,9 A 1,4 A 20 A 2,5 A 1 A 0,09 A 0,06 A 35 A

— em 110 V valor nominal — em 220 V valor nominal — em 440 V valor nominal — em 600 V valor nominal	15 A 3 A 0,27 A 0,16 A
• com 3 caminhos de corrente em série em DC-3 em DC-5 — em 24 V valor nominal — em 110 V valor nominal — em 220 V valor nominal — em 440 V valor nominal — em 600 V valor nominal	35 A 35 A 10 A 0,6 A 0,6 A
potência operacional • em AC-2 com 400 V valor nominal • em AC-3 — com 230 V valor nominal — com 400 V valor nominal — com 500 V valor nominal — em 690 V valor nominal • com CA-3e — com 230 V valor nominal — com 400 V valor nominal — com 500 V valor nominal — em 690 V valor nominal	11 kW 5,5 kW 11 kW 11 kW 11 kW 5,5 kW 11 kW 11 kW 11 kW
potência operacional para aprox. 200.000 ciclos de operação em AC-4 • com 400 V valor nominal • em 690 V valor nominal	4,4 kW 7,7 kW
corrente de curta duração admissível no estado operacional frio até 40 °C • limitada a 1 s de ligação sem corrente máximo • limitada a 5 s de ligação sem corrente máximo • limitada a 10 s de ligação sem corrente máximo • limitada a 30 s de ligação sem corrente máximo • limitada a 60 s de ligação sem corrente máximo	375 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 300 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 210 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 144 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 118 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1
frequência de arranque sem carga • em CC	1 500 1/h
frequência de manobra • em AC-1 máximo • em AC-2 máximo • em AC-3 máximo • com CA-3e máximo • em AC-2 com CA-3e máximo • em AC-4 máximo	750 1/h 750 1/h 750 1/h 750 1/h 750 1/h 250 1/h
Dados de medição para aplicações ferroviárias	
corrente térmica (I_{th}) até 690 V • até 40 °C de acordo com IEC 60077 valor nominal • até 70 °C de acordo com IEC 60077 valor nominal	40 A 30 A
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tipo de tensão	CC
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CC
tensão de alimentação de comando em CC valor nominal	110 V
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CC • valor inicial • valor final	0,7 1,25
versão do limitador de sobretensão	varistor
pico de corrente de ligação	15 A
duração do pico de corrente de ligação	30 µs

corrente inicial valor médio	0,13 A
pico de corrente inicial	0,19 A
duração da corrente inicial	180 ms
potência de aperto da bobina magnética em CC	13,2 W
potência de retenção da bobina magnética em CC	1,3 W
retardo de acionamento	
• em CC	50 ... 75 ms
retardo de abertura	
• em CC	30 ... 50 ms
tempo de arco	10 ... 10 ms
versão da ativação do comando de avanço	padrão A1 - A2
Circuito de corrente secundário	
número de NF para contatos auxiliares	1
• comutável sem atraso	1
número de NA para contatos auxiliares	1
• comutável sem atraso	1
corrente de serviço em AC-12 máximo	10 A
corrente de serviço em AC-15	
• com 230 V valor nominal	10 A
• com 400 V valor nominal	3 A
• em 500 V valor nominal	2 A
• em 690 V valor nominal	1 A
corrente de serviço em DC-12	
• em 24 V valor nominal	10 A
• com 48 V valor nominal	6 A
• em 60 V valor nominal	6 A
• em 110 V valor nominal	3 A
• com 125 V valor nominal	2 A
• em 220 V valor nominal	1 A
• em 600 V valor nominal	0,15 A
corrente de serviço em DC-13	
• em 24 V valor nominal	10 A
• com 48 V valor nominal	2 A
• em 60 V valor nominal	2 A
• em 110 V valor nominal	1 A
• com 125 V valor nominal	0,9 A
• em 220 V valor nominal	0,3 A
• em 600 V valor nominal	0,1 A
Valores nominais UL/CSA	
corrente de carga plena (FLA) para motor trifásico de 3 fases	
• com 480 V valor nominal	21 A
• em 600 V valor nominal	22 A
potência mecânica emitida [cv]	
• para motor trifásico de 1 fase	
— com 110/120 V valor nominal	2 hp
— com 230 V valor nominal	3 hp
• para motor trifásico de 3 fases	
— com 200/208 V valor nominal	5 hp
— com 220/230 V valor nominal	7,5 hp
— com 460/480 V valor nominal	15 hp
— com 575/600 V valor nominal	20 hp
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL	A600 / Q600
Protecção contra curto-circuito	
função do produto protecção contra curto-circuito	No
versão da unidade para fusível	
• para protecção contra curto-circuito do circuito principal	
— com tipo de coordenação 1 necessário	gG: 100 A (690 V, 100 kA), aM: 50 A (690 V, 100 kA), BS88: 100 A (415 V, 80 kA)
— com tipo de coordenação 2 necessário	gG: 35A (690V, 100kA), aM: 20A (690V, 100kA), BS88: 35A (415V, 80kA)

- para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário

gG: 10 A (500 V, 1 kA)

Montagem/ Fixação/ Dimensões

posição de montagem	na vertical, no nível de montagem horizontal
tipo de fixação montagem em série	Si
tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 60715
altura	102 mm
largura	45 mm
profundidade	107 mm
distância a respeitar	
• na montagem em linha — para a frente — para cima — para baixo — para o lado • com relação a componentes aterrados — para a frente — para cima — para o lado — para baixo • com relação a componentes sob tensão — para a frente — para cima — para baixo — para o lado	10 mm 10 mm 10 mm 0 mm 10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm

Conexões/ terminais

versão da conexão elétrica	
• para circuito principal • para circuito auxiliar e de comando • no contator para contatos auxiliares • da bobina magnética	terminal de mola terminal de mola terminal de mola terminal de mola
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos principais	
• unifilar • de um fio ou mais fios • de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado • de fio fino sem tratamento de terminal de condutor isolado	2x (1 ... 10 mm²) 2x (1 ... 10 mm²) 2x (1 ... 6 mm²) 2x (1 ... 6 mm²)
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados	
• para contatos auxiliares — de um fio ou mais fios — de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado — de fio fino sem tratamento de terminal de condutor isolado • em cabos AWG para contatos auxiliares	2x (0,5 ... 2,5 mm²) 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 2x (0,5 ... 2,5 mm²) 2x (20 ... 14)
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada	
• para contatos principais • para contatos auxiliares	18 ... 8 20 ... 14

Segurança

função do produto	
• contacto de abertura forçada de acordo com IEC 60947-4-1 • operação efetuada positivamente de acordo com IEC 60947-5-1 • adequada para função de segurança	Si No Si
aptidão para aplicação desligamento orientado para a segurança	Si
vida útil máximo	20 a
teste da vida útil relacionada ao desgaste necessário	Si

proporção de falhas perigosas	
• em taxa de demanda baixa conforme SN 31920	40 %
• em taxa de demanda elevada conforme SN 31920	73 %
valor B10 em taxa de demanda elevada conforme SN 31920	1 000 000
taxa de falhas [FIT] em taxa de demanda baixa conforme SN 31920	100 FIT
ISO 13849	
tipo de dispositivo conforme ISO 13849-1	3
superdimensionamento conforme ISO 13849-2 necessário	Si
IEC 61508	
tipo de chaveador de segurança de acordo com IEC 61508-2	tipo A
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Comunicação/ Protocolo	
função do produto comunicação via bus	No
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping
------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Dangerous goods
--------------------------	--------------	----------------	------------------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Transport Information](#)

Environment



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2026-2XF40-1LA2>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2026-2XF40-1LA2>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2026-2XF40-1LA2>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2026-2XF40-1LA2&lang=en


Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2026-2XF40-1LA2/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2026-2XF40-1LA2&objecttype=14&gridview=view1>





última alteração:

16/09/2024 