



80142329



IP20

easy

BP KNX Q.x 2 teclas Easy p-etiq, br

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

Com controlador de temperatura ambiente sim

- Função para interrupção manual de funções automáticas já activadas

Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED sim

Número de teclas 2

- áreas operacionais configuráveis como operação de uma ou duas áreas

Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência) max. 20 mA

Potência

Consumo de energia KNX ≈ 150 mW

Medição

- codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã não

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Color independiente de las líneas de diseño branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material termoplástico

Aparência da superfície aveludado

Protecção de superfície Envernizada

Tipo de tratamento da superfície lacado

Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A) 56,4 x 26,8 mm

Altura 58,7 mm

Largura 58,7 mm

Gestão de iluminação LED

LED com LED de operação branco

Ligação

- para unidade de acoplamento de bus de embutir

Configurações

Modos de configuração possíveis system, easy

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída não

Equipamento

Número de pontos de actuação 4

Com protecção em desmontagem / anti-roubo sim

Tipo de produto: tipo de produto: botão de pressão duplo

Utilização

empty com porta-etiquetas

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Sem halógenos não

- com protecção anti roubo
- telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -20...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)

- sensor de temperatura integrado com saída dos valores medidos através do objeto

Identificação

Aplicações KNX - sistemas operacionais

família de produtos: família de produtos: botão de pressão

Série KNX, Berker Q.1