




142702

## Centro p/ 3 mód. MINI-COM, creme

### Características técnicas

#### Conectividade

- com saída oblíqua 30°
- para módulos de ficha Mini-Com BNC
- para módulos de tomada banana / cabos de altifalante Mini-Com
- para fichas D-subminiatura Mini-Com de 15 pólos
- para módulos de acoplamento ficha F Mini-Com
- para módulos de acoplamento/ligação estéreo Mini-Com 3,5 mm
- para módulos de acoplamento/ligação apertada Mini-Com
- para módulos de acoplamento/ligação S-Video Mini-Com
- para fichas Mini-Com cat.3, cat.5e, cat.6, cat.6 10Gig
- para módulos Mini-Com de fibra óptica

#### Potência

- para módulos Mini-Com simulados 1x

#### Materiais, acabamento, cores

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Color independiente de las líneas de diseño | branco           |
| Cor                                         | Branco           |
| Material                                    | Plástico + metal |
| Aparência da superfície                     | brilhante        |

#### Instalação, montagem

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| modo de instalação | sem garras de expansão |
|--------------------|------------------------|

#### Equipamento

- com chapa de suporte

#### Identificação

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Aplicações | Tecnologia de comunicação            |
| Série      | Berker S.1, Berker K.1, Berker Arsys |

#### Instruções

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto de indicação | Para informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|