



K.1/K.5 - tecla simples c/visor, inox

Características técnicas

Comandos e indicadores

- para botão de pressão BCU simples e botão de pressão BCU de grupo simples
- para botão de pressão
- para comutadores basculantes e de toque comutador de escada, inversores

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL

RAL 9022 - Cinzento pérola claro

Aparência da superfície

mate

Equipamento

- para sinalização ou monitorização de circuitos

Identificação

Série de design principal

berker K.5

Instruções

- O grau de protecção IP44 só pode ser alcançado usando a lâmpada de néon, incandescente ou LED adequada, bem como um conjunto de selagem para interruptores / botões de pressão.

14157004

