



862542509



## Integro - tomada NEMA 6-20R, branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Especificações técnicas | mecanismo branco |
| - bipolar + terra       |                  |

#### Principais características eléctricas

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tensão nominal              | 250 V    |
| Tensão nominal              | 250 V AC |
| Frequência de funcionamento | 50 Hz    |
| Corrente nominal            | 20 A     |

#### Tampa, porta

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| tampa | Placa de cobertura central |
|-------|----------------------------|

#### Materiais, acabamento, cores

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Cor da série            | branco polar           |
| Cor                     | branco                 |
| Cor RAL                 | RAL 9010 - Branco puro |
| Material                | termoplástico          |
| Aparência da superfície | brilhante              |

#### Instalação, montagem

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| modo de instalação | para fixação com parafuso de 4 orifícios |
|--------------------|------------------------------------------|

#### Ligação

|                              |
|------------------------------|
| - com ligações para parafuso |
|------------------------------|

#### Padrões

|          |             |
|----------|-------------|
| Standard | NEMA 6-20 R |
|----------|-------------|

#### Segurança

|                                       |
|---------------------------------------|
| - sem proteção de contacto aprimorada |
|---------------------------------------|

#### Instruções

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Texto de indicação | Os terminais de ligação apenas são adequados para condutores sólidos. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|