




47442089



## R.x - Schuko c/tampa e obtur, branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versão          | DIN 49440  |
| Modo de fixação | Encastrada |

#### Principais características eléctricas

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tensão nominal   | 250 V AC |
| Corrente nominal | 16 A     |

#### Tampa, porta

- com tampa articulada com fecho automático

#### Materiais, acabamento, cores

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Cor da série            | preto                  |
| Cor RAL                 | RAL 9010 - Branco puro |
| Material                | termoplástico          |
| Aparência da superfície | brilhante              |

#### Instalação, montagem

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| modo de instalação | orientação de montagem de mecanismo seleccionável em 45 graus |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|

#### Ligação

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Bornes de junção           | DIN 49073-1                      |
| Bornes de junção           | de acordo com VDE 0620-1:2021-02 |
| - com terminais de encaixe |                                  |

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Índice de protecção IP             | IP20 |
| - Protecção de contacto aprimorada |      |

#### Identificação

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Aplicações                | Instalação embutida para sala húmidas |
| Série de design principal | Serie R.classic                       |

#### Instruções

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto de indicação | Especialmente adequado para combinações de várias tomadas se forem utilizadas fichas em ângulo recto. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|