

Planilha de Produto

Características

BMXFCC103

Cabo – terminal de 40 vias – ficha 2 x HE10-
para E/S M340 – 1 m



Principal

Linha de produto	Modicon X80
Tipo de acessórios/ peças separadas	Cabo pré-formado
Designação de acessórios/peças separadas	Cabo pré-formado para sub-bases Telefast Advantys ABE7
Acessório / separação	Para módulo de E/S com conectores de 40 vias
Número de cabos	2
Ligação elétrica	1 conector 40 vias 2 ligadores HE10
Comprimento do cabo	1 m

Complementar

Número total de fios	40
Secção de fios	0,324 mm²
Peso net	0,35 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	371 g
Pacote 1 Altura	6 cm
Pacote 1 largura	26 cm
Pacote 1 Comprimento	28 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	3,97 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.