



bobina magnética, 230 V CA, 50 Hz, para contadores 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A e 3RT2028-.A

nome da marca do produto	SIRIUS		
categoria do produto	Bobinas magnéticas		
designação do produto	Solenóide		
Dados técnicos gerais			
potência de perda [V·A] da bobina magnética em CA típica	9,8 VA		
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009		
Peso	0,077 kg		
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA		
tensão de alimentação de comando 1 em CA em 50 Hz valor nominal	230 V		
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CA - em 50 Hz - em 60 Hz	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1		
potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA - em 50 Hz - em 60 Hz	77 VA 87 VA		
fator de potência indutiva com potência de aperto da bobina - em 50 Hz - em 60 Hz	0,82 0,76		
potência aparente de retenção da bobina magnética em CA - em 50 Hz - em 60 Hz	9,8 VA 87 VA		
fator de potência indutiva com potência de retenção da bobina - em 50 Hz - em 60 Hz	0,25 0,8		
Environmental footprint			
declaração ambiental de produto(EPD)	Si		
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	7,04 kg		
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,089 kg		
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	6,96 kg		
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,0061 kg		
Homologações certificados			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



EG-Konf.

[Confirmation](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AP01>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AP01>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-5AP01>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AP01&lang=en

última alteração:

10/01/2024